

Examinare - vot interactiv - sondaje opinie

Televot wifi - usor, rapid, fara fir

Sistemele de vot electronic reprezinta expresia unei noi tehnologii capabile sa raspunda nevoilor actuale de comunicare, necesitatilor de marketing si altele, este o solutie ieftina si un instrument strategic in institutii precum centre de afaceri, primarii, sali de conferinta, universitati.

Cum se desfasoara sesiune de vot?



STRUCTURA SISTEM

SOFT GESTIUNE by Windows PowerPoint

Functii principale

- Vot: da/nu/abtinere;
- Sign-in (inscriere la curs, verificare prezenta);
- "Fast finger" – cel mai rapid raspuns;
- Chestionare complexe cu multiple variante corecte;
- Examinari interactive;
- Sondarea opiniei (quiz sau poll);
- Procentaje;
- Clasamente;
- Elaborare rapoarte vot pe fiecare sesiune de vot/ pe intreaga sesiune de vot: intrebari, procent votanti, optiune vot pentru fiecare participant, nume votant, etc;
- Creare prezentari powerpoint si salvare ulterioara in format excel sau powerpoint;
- Gestionare stricta a votului, prin setarea timpului alocat fiecarui votant;
- Ordonarea votului;
- Afisarea rezultatelor si compararea voturilor;
- Printarea rezultatelor;
- Personalizarea si gestionarea votantilor, pe baza ID-urilor individuale;
- Oprire telecomenzi de vot de la distanta;
- Testare semnal si verificare telecomenzi active;



TELECOMANDA VOT

- Dotata cu ecran LCD
- 14 taste (0-9 / OK / Anuleaza / punct si linie);
- Design ultraslim, de marimea unui card bancar;
- Personalizare - atribuirea unui ID cu numele participantului;
- ID-ul este trimis intotdeauna odata cu votul;
- Aparatul de vot poate fi purtat in jurul manecii sau la gat;
- Dimensiuni: 90 x 54 x 10 mm;
- Greutate 38 g (cu baterii incluse);
- Alimentare: CR2032 x 2;
- Afisare nivel semnal si status baterie;



ANTENA

- Tehnologie 16-bit CRC, care garanteaza o receptie perfecta;
- 32 canale RF cu functie de cautare automata pentru a elimina orice interferente;
- Aparatele de vot comunica cu PC-ul , afisand situatia votului;
- Comunicare de mare viteza, cu transmisie de date dinamica, net superioara votului traditional;
- Recunoasterea automata a ordinii de sosire a voturilor;
- Antena interna;
- Raza de actiune antena cca 60 de metri in interior geometria cladirilor poate m odifica caracteristicile propagarii radio).
- Dimensiuni: (82 x 26 x 18 mm
- Acoperire: 400 de aparate de vot;
- Viteza receptionare voturi: 400 voturi ~ 7 sec;
- Pana la 16 antene pot functiونا simultan in cadrul aceluia sistem, cca . 6400 de aparate de televot;
- Frecventa radio 2.4 GHz ;

NOTA: Cu mai multe antene (130 x 120 x 32 mm) pentru sisteme de vot mai ample, prin conectarea linitiala la portul USB al PC-ului si extinderea ulterioara a bazelor folosind cabluri RS585



CUTIE TRANSPORT

Cutie transport si depozitare 50 telecomenzi.

